

Тревожная кнопка F-PD-401B1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Беспроводная кнопка тревоги

Тревожная кнопка F-PD-401B1 является обновленной версией беспроводной тревожной кнопки с защитой от влаги. Подходит для использования в среде с повышенной влажностью.

- Для подачи сигнала тревоги
- Эффективна в применении.
- Удаленная настройка через приложение.
- Несколько способов регистрации, простота установки.
- Автоматическое переключение канала для предотвращения помех и надежной передачи сигнала.
- Степень защиты от попадания влаги IP66.
- Внутри помещений и на улице

▪ Спецификации

Особенности	
Кнопка	1
Защита тампера	Защита передней и задней панели
Индикатор температуры окружающей среды	Поддерживается
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Интерфейсы	
LED-индикатор	Синий (тревога)
Передача	
Технология передачи	Беспроводная технология Tri-X
Метод передачи	Беспроводная технология двойного РЧ-сигнала
Частота передачи	868 МГц
Мощность передатчика 868	Не более 10 дБм
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Дальность передачи данных (открытое пространство)	1.2 км
Автоматическое переключение РЧ канала	Поддерживается
Методы регистрации	Включение, удаленный ввод ID и QR-код
Электрические характеристики	
Стандартный срок службы батареи	3 года при нормальной эксплуатации
Питание	Батарея
Тип батареи	CR2450 x 1
Стандартная потребляемая мощность	3 В
Основное	
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Степень защиты IP	IP66
Размеры	63.8 × 63.8 × 18.4 мм
Масса	57.5 г
Метод установки	На стену
Сценарии применения	Внутри помещения Устройство разработано для использования в средах с повышенной влажностью

▪ Доступные модели

F-PD-401B1

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.