

Mifare-карта F-PT-M1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Mifare карт

Mifare-карта F-PT-M1 является бесконтактной смарт-картой с микросхемой Mifare.

- Для управления системой охранной сигнализации
- Неперезаписываемая

Спецификации

Считыватель	
Рабочая частота	13.56 МГц
Скорость передачи данных	106 Кбит/с
Емкость	1024 × 8 бит EEPROM
Структура хранения	16 отдельных секций
Рабочая температура	От -10 до +50 °С
Дальность считывания	От 5 до 10 см
Размеры	41 × 32 × 3.5 мм
Материал	ПВХ, ABS
Устойчивость к царапинам	100000
Срок хранения данных	10 лет

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 50 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.